

E 5000 CI



Digitalreceiver mit 1 CI-Slot und Digitalausgang (koaxial)

5000 Speicherplätze für TV- und Radio-Programme
vorprogrammiert für ASTRA, HOTBIRD und TÜRKSAT

1 CI-Slot (Alpha Crypt, Cryptoworks, Viaccess, Seca, Conax, ...)
1 LNB-Eingang (F-Typ), 1 ZF-Durchschleifausgang
S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3-Audiostream (koaxial)
SatcoDX kompatibel

Netzschalter

PLL- Modulator: K21-K69

8 Timer

5000 Speicherplätze für TV- und Radio-Programme

Kanal und Favoritenlistenbearbeitung

8 Favoritenlisten für TV und Radio (max. 100 Kanäle je Gruppe)

Elektronischer Programm Guide (EPG)

Untertitel- und **Teletext (800 Seiten Speicher)**-Unterstützung

256 Farben-Menü

OSD in 10 Sprachen

(Deu, Engl, Fra, Ita, Por, Pol, Span, Türk, Russ. und Arabisch)

Softwareupdate über RS232-Schnittstelle

DiSEqC 1.0, 1.1(bis zu 16 Satelliten ansteuerbar), 1.2, 1.3 (USALS)

Kindersicherung für einzelne Programme

Integrierte Spiele: Tetris, Schlangen, Othello

Sonderfunktionen: Zoom und Pause Funktion

2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V-Ausgang

Videosignale: RGB, CVBS

EAN: 9120011814203 E 5000 CI

Länge: 30 cm, Breite: 22 cm, Höhe: 6 cm, Gewicht: ca. 2 kg

Produktionsbedingte techn. Änderungen, Irrtümer, Satz-u. Druckfehler ausdrücklich vorbehalten!