

E 1000 SF



Free-To-Air Digitalreceiver

4000 Speicherplätze für TV- und Radio-Programme
Vorprogrammiert für ASTRA, HOTBIRD und TÜRKSAT

- MPEG-2 Digital und voll DVB kompatibel
- 1 LNB-Eingang (F-Typ), 1 ZF-Durchschleifausgang
- Eingangsfrequenz: 950 - 2150 MHz.
- 4000 Speicherplätze für TV- und Radio-Programme
- 12 sprachiges OSD Menü (deutsch, englisch, türkisch, italienisch, spanisch, holländisch, französisch, griechisch, polnisch, russisch, arabisch, persisch)
- Kanallistenbearbeitung
- SCPC-und MCPC-Empfang von C/Ku-Band-Satelliten
- Elektronischer Programm-Guide (EPG)
- 256 Farben-Menü (OSD)
- Untertitel-und Teletext-Unterstützung
- Software-Upgrade via RS232-Schnittstelle
- DiSEqC 1.0, 1.2, 1.3 (USALS)
- 0/12 Volt Steuerausgang
- Spiele: Tetris, Blockout
- 2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V-Ausgang
- Videosignale: RGB, CVBS

EAN 9120011811394 E 1000 SF

Länge: 26 cm, Breite: 18,5 cm, Höhe: 5,8 cm, Gewicht: ca. 2 kg

Produktionsbedingte techn. Änderungen, Irrtümer, Satz- u. Druckfehler ausdrücklich vorbehalten!