

E 3000 K CI

eycos[®]
multimedia systems



Digitaler Kabel-Receiver mit 2 CI-Slots und embedded Conax

1500 Speicherplätze für TV- und Radio-Programme

Eingangsfrequenz: 51 - 858 MHz

Conax Kartenleser

2x Ci-Slots (Alpha Crypt, Cryptoworks, Viaccess, Seca, Conax, ...)

1 x Signaleingang (IEC Buchse) 1 x Ausgang (IEC Stecker), Durchschleifbetrieb

S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3-Audiostream (koaxial)

S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3-Audiostream (optisch)

10 Timer

Netzschalter

1500 Speicherplätze für TV- und Radio-Programme

Kanal und Favoritenlistenbearbeitung

16 Favoritenlisten (8 TV und 8 Radio)

Elektronischer Programm Guide (EPG)

Untertitel und Teletext Unterstützung

Kindersicherung und Sperrfunktion für Einzelprogramme

Einstellungen können von Receiver zu Receiver überspielt werden

2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V-Ausgang

Videosignale: RGB, CVBS und **YUV** (über Scart)

S-Video Ausgang (4 pin Din Buchse)

EAN 9120011812230 E 3000 K CI

Länge: 34 cm, Breite: 26 cm, Höhe: 7 cm, Gewicht: ca. 3,0 kg

Produktionsbedingte techn. Änderungen, Irrtümer, Satz- u. Druckfehler ausdrücklich vorbehalten!