

## E 4000 PVR



## Digitaler Twin-Receiver mit 2 CI-Slots und 80 GB Festplatte (nachrüstbar bis 300GB)

2 LNB-Eingänge (F-Typ) 2 IF Ausgänge (Durchschleifbetrieb)  
2 CI-Slots (Alpha Crypt, Cryptoworks, Viaccess, Seca, Conax, ...)  
S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3-Audiostream (optisch)  
S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3-Audiostream (koaxial)  
Echtfarben-Menü (PIG, OSD)  
Elektronischer Programm Guide (EPG)  
Bild im Bild Funktion (PIP)  
DiSEqC 1.0, 1.2 und 1.3 (USALS)  
PLL- Modulator: K21-K69

### Netzschalter

5000 Kanäle für TV- und Radio-Programme  
vorprogrammiert für ASTRA, HOTBIRD und TÜRKSAT  
Kanal und Favoritenlistenbearbeitung  
7 Favoritenlisten  
SCPC- und MCPC-Empfang von C/Ku-Band-Satelliten  
Anzeige des erweiterten EPG bei aufgenommenen Filmen \*  
\* sofern Daten von Programmanbietern bereitgestellt werden  
Untertitel- und Teletext-Unterstützung  
Kindersicherung für einzelne Programme und Wiedergabe  
Aufnahmekapazität: 44 Stunden bei 4Mbps Datenrate auf 80 GB HDD  
Zeitversetztes Abspielen während einer Aufnahme  
Schneller Vor- und Rücklauf  
Einstellungen können von Receiver zu Receiver überspielt werden  
Lesezeichen-Funktion  
2 Programme gleichzeitig aufnehmen, während Sie ein drittes ansehen \*  
\* Voraussetzung: Twin-Anschluss (1 Programm auf einem der Aufnahmetransponder)  
Abspielgeschwindigkeit stufenweise regulierbar (vor und zurück)  
2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V-Ausgang  
Videosignale: RGB, CVBS

EAN 9120011812148 E 4000 PVR

Länge: 36 cm, Breite: 26 cm, Höhe: 7 cm, Gewicht: ca. 4 kg

Produktionsbedingte techn. Änderungen, Irrtümer, Satz- u. Druckfehler ausdrücklich vorbehalten!