

S 30.12 CI H

eycos
multimedia systems



Digitaler Receiver mit 2 CI-Slots und Digitalausgang (optisch) HDMI Ausgang 576p, 720p und 1080i

8000 Speicherplätze für TV- und Radio-Programme
vorprogrammiert für ASTRA, HOTBIRD und TÜRKSAT



Alphanummerisches VFD Display

HDMI Ausgang 576p, 720p und 1080i

Blind Scan Suchfunktion (1-10 Mhz Schritte)

2 CI-Slots (Alpha Crypt, Cryptoworks, Viaccess, Seca, Conax, ...)
1 LNB-Eingang (F-Typ), 1 ZF-Durchschleifenausgang
S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3-Audiostream(optisch)
8 Timer

Modulator K 21 - K 69

Netzschalter

8000 Kanäle für TV- und Radio-Programme
Kanal und Favoritenlistenbearbeitung
Favoritenlisten
SCPC-und MCPC-Empfang von C/Ku-Band-Satelliten
Elektronischer Programm-Guide (EPG)
256 Farben-Menü (12 Sprachen)
Untertitel- und Teletext-Unterstützung
Kindersicherung
DiSEqC 1.0, 1.1(bis zu 16 Satelliten ansteuerbar), 1.2, 1.3 (USALS)
Mosaic-Funktion: Multi-(16-fach) Bildanzeige
Sonderfunktionen: Kalender, Taschenrechner, Zoom
Integrierte Spiele: Tetris, BlockOut, Sokoban
2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V-Ausgang
Videosignale: RGB, CVBS, **YUV** (über Scart)

EAN: 9120011814371 S 30.12 CI H

Länge: 36 cm Breite: 24 cm Höhe: 7 cm Gewicht: ca. 2 kg

Produktionsbedingte techn. Änderungen, Irrtümer, Satz- u. Druckfehler ausdrücklich vorbehalten!